

Pinza amperimétrica para CA Fluke i200



Características principales

- Complemento para multímetros digitales para mediciones de hasta 200 A de CA
- La salida de 1 mA por amperio garantiza una fácil lectura en su medidor
- Realice lecturas precisas de la corriente sin abrir el circuito
- Diámetro máximo del conductor: 20 mm
- Categoría de seguridad CAT III 600 V

Descripción general del producto: Pinza amperimétrica para CA Fluke i200

El modelo i200 es una pinza amperimétrica para CA de 200 A de rango único con salida de corriente a través de los conectores tipo banana con cobertura de seguridad. El modelo i200s es una pinza amperimétrica para CA de rango doble (20 y 200 A) con salida de voltaje a través de un conector BNC con aislamiento de seguridad. Se incluye un adaptador tipo banana a BNC doble que permite conectar el i200s a multímetros con entrada tipo banana. El i200 es compatible con la mayoría de multímetros Fluke o cualquier otro dispositivo de medida de corriente que acepte conectores banana con aislamiento.

Especificaciones: Pinza amperimétrica para CA Fluke i200

| | |
|---|--|
| Rango de corriente nominal | 200 A |
| Rango de corriente continua | 0.5 A a 200 A |
| Máxima no destructiva | 240 A |
| Corriente mínima de medida | 0.5 A |
| Precisión básica | 1 % + 0.5 A (48 Hz a 65 Hz) (% de lectura + especificaciones de suelo) |
| Frecuencia usable | 40 Hz a 10 kHz |
| Niveles de salida | 1 mA/A |
| Seguridad Especificaciones | |
| Seguridad | CAT III, 600 V |
| Voltaje máximo | 600 V CA |
| Especificaciones mecánicas y generales | |
| Garantía | 1 año |
| Diámetro máximo del conductor | 20 mm |
| Tamaño máximo del conductor (barra colectora) | 20 x 5 mm |
| Longitud del cable de salida | 1.5 m |
| Conectores tipo banana recubiertos | Sí |

Modelos



Fluke i200

Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.

Fluke Corporation
Everett, WA 98206 EE.UU.

Para obtener información adicional En EE. UU. (800) 443-5853

En Europa/Medio Oriente/África

+31 (0)40 267 5100

En Canadá (800)-36-FLUKE

www.fluke.com

Latin America

Tel: +1 (425) 446-5500

www.fluke.com/es-ec

©2021 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.
12/2021

No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.