

## Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)



### Présentation du produit: Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)

Sonde de tension à double isolation pour ScopeMeter Série 190.

### Spécifications: Jeu de sonde de tension Fluke VPS200-G, grise, 200 MHz (une grise)

Spécifications	
Atténuation	10x
Bande passante	200 MHz
Tension d'entrée maxi.	1 000 V
Tension à la terre maxi.	600 V, CAT III 1 000 V CAT selon CEI /EN61010-031
Résistance d'entrée	10 Mohm
Capacité d'entrée	14 pF
Plage de compensation	10 à 22 pF

Longueur du câble	1,2m
Garantie	1 an
Les spécifications s'appliquent lorsque la sonde est connectée au Scopemeter Fluke série 190.	

## Modèles



### **Fluke VPS200 G**

Voltage Probe Set, Gray 200 MHz (one gray)

---

Each probe set includes:

- 600 V CAT III / 1000 V CAT II rated:
    - 10:1 Voltage Probe
    - Hook Clip for Probe Tip, 4-mm Test Probe for Probe
    - Ground Lead with Hook Clip
    - Ground Lead with Mini Alligator
  - The red probe set also includes a 30 V CAT II rated Ground Spring for Probe Tip
-

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.  
Informations modifiables sans préavis.  
01/2022

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**