

Dane techniczne

Fluke 365 Miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS AC



Najważniejsze cechy

- Pomiary prądu AC i DC do 200 A za pomocą odłączanej szczęki
- Pomiary napięcia AC i DC do 600 V
- Odłączana szczeka ułatwia: dostęp do ciasnego okablowania oraz odczyt wyświetlacza
- Wbudowana latarka podświetla przewody i ułatwia ich identyfikowanie
- CAT III, 600 V
- Niewielka obudowa miernika idealnie mieści się w dłoni także wtedy, gdy używasz rękawic ochronnych
- Nowatorska metoda przetwarzania sygnału umożliwia stosowanie przyrządu w silnie zakłóconych środowiskach elektrycznych, zapewniając stabilne odczyty pomiarów.
- Duży, czytelny, podświetlany wyświetlacz automatycznie ustawia prawidłowy zakres pomiarowy, dzięki czemu nie trzeba go zmieniać w trakcie pomiarów.
- Trzyletnia gwarancja
- Miękki pokrowiec

Omówienie produktu: Fluke 365 Miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS AC

Bądź gotowy na wszystko.

Fluke 365 to przyrząd o trwałej konstrukcji, idealny do pomiarów trudnodostępnych przewodów. Miernik posiada małe,

wąskie odłączane szczęki na elastycznym kablu, co ułatwia dostęp do mierzonych przewodów, a także odczyt wyników z wyświetlacza.

Zgodność z normami bezpieczeństwa
EN/IEC 61010-1:2001, 600 V CAT III

Specyfikacje: Fluke 365 Miernik cęgowy prawdziwej wartości RMS AC

Parametry techniczne	
Średnica mierzonego przewodnika	maks. 0,71 lub 18 mm
Temperatura eksploatacji	od -10 do 50°C
Temperatura przechowywania	od -40 do 60°C
Wilgotność przy eksploatacji	< 90% przy 10-30°C, < 75% przy 30-40°C
Wysokość eksploatacji	0-2000 m
Wymiary	225 x 65 x 46 mm (8,858 x 2,559 x 1,811 cala)
Waga	275 g
Współczynnik temperaturowy	0,01%/°C (< 18°C lub > 28°C)
Gwarancja	Trzy lata na elektronikę 1 rok na cęgi z kablem

Modele



Fluke 365

Miernik cęgowy True-rms AC

W zestawie:

- Laminowana instrukcja obsługi
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Miękki pokrowiec
- Przewody pomiarowe TL175
- Paskiem magnetycznym
- Dwie baterie alkaliczne AA

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
Tel: +31 4 0267 5406
E-mail cee.cs@fluke.com
www.fluke.pl

©2021 Fluke Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
Dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
11/2021

**Modyfikacja niniejszego dokumentu bez pisemnej
zgody Fluke Corporation jest zabroniona.**